

# LogiLink®

## Mobiles Ladegerät / Powerstation, 1.800 Watt - Tuya kompatibel

Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen!

- Stromversorgung von 12 Geräten
- Kapazität: 1.229 Wh
- langlebige & stabile Energielösung mit LiFePO4-Akku (Lithium-Eisenphosphat-Speicher)
- ausgestattet mit 3x AC-Steckdose, 4x USB-A-Anschluss, 2x USB-C-Anschluss, 2x DC 5521-Anschluss und 1x Zigarettenanzünder-Anschluss
- Eingänge: 1x AC 220 - 240 V/10 A, 50/60 Hz (1800 W max.), 1x Solarpanel: 13—45 V/12 A (400 W max.), 1x Autoladeanschluss: 12/24 V, DC 8 A
- Ausgänge: 2x USB-A (QC) 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.)
- Geräteschutz: Überhitzungs-, Kälte-, Tiefentlade-, Tiefentlade-, Überlade-, Kurzschluss- und Überstromschutz
- Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
- mit LCD-Anzeige
- mit LED-Notleuchte (4 Helligkeitsstufen & SOS-Beleuchtung)
- Schutzklasse: IP20
- Kabellänge: 1,5 m
- Maße: (B)270 x (T)432 x (H)300 mm
- Gewicht: 22 kg
- Lieferung inkl. AC-Netzteil und Autoladekabel

### Anwendungsbeispiele:

- unabhängiges Laden von Gebäudeinfrastruktur
- um alle gängigen Geräte aus dem Office zu betreiben und zu laden - vom Laptop bis zum digitalen Flipchart
- ideal bei Stromausfall
- für Camping geeignet, z.B. für Mini-Kühlschrank



Mobiles Ladegerät / Powerstation, 1.800 Watt



Mobiles Ladegerät / Powerstation, 1.800 Watt - Rückansicht

| Produkt                          | Ausführung | Ports  | Farbe         | VE | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|----------------------------------|------------|--|---------------|----|-------------------|----------------|
| Mobiles Ladegerät / Powerstation | 1.800 Watt | 3x AC / 4x USB-A / 2x USB-C / 2x DC5521 / Zigarettenanzünder | schwarz       |    | PPS1800           | 11118070       |
| Zubehör: KFZ-Adapterkabel        |            | Zigarettenanzünder - Alligatorklemme                         | schwarz/rot   |    | CP0400            | 11117848       |
| Zubehör: Solar-Adapterkabel      | 0,24 m     | DC7909 Stecker - MC4 Stecker/Kupplung                        | schwarz / rot |    | PHC0400           | 11117901       |
|                                  | 1,8 m      | DC7909 Stecker - MC4 Stecker/Kupplung                        | schwarz / rot |    | PHC0401           | 11117902       |
| Zubehör: Solarpanel              | 100 Watt   | DC7909   | schwarz       |    | PVP0100           | 11117898       |
|                                  | 200 Watt   | DC7909   | schwarz       |    | PVP0200           | 11117899       |
|                                  | 400 Watt   | DC7909   | schwarz       |    | PVP0400           | 11117900       |