

LogiLink®

Mobiles Ladegerät / Powerstation, 80 Watt

Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen!

- Stromversorgung von 7 Geräten
- Kapazität: 120 Wh
- mit Li-Ionen-Akku, 24.000 mAh
- eingebautes LED-Lichtpanel mit 3-Helligkeitsstufen und SOS-Beleuchtung
- ausgestattet mit 1x AC-Steckdose, 4x USB-A-Anschluss, 1x USB-C-Anschluss (PD), 1x DC-Anschluss
- Eingänge: DC 19 V/1,5 A (28,5 W max.), Solarpanel: 15—24 V/1,2 A (28,8 W max.)
- Ausgänge:

AC: 220—230 V~, 50/60 Hz, 80 W (Höchstleistung: 120 W)

DC: 12—16,8 V/10 A (13 W max.)

USB-A1/A2: 5 V/2,4 A (12 W max.)

USB-A3/A4: 5 V/2 A (10 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (18 W max.)

USB-A3+A4: 5 V/3,4 A (18 W max.)

USB-C: 5 V/3 A (15 W)

- Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs-, Unterspannungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz
- schwarzes Kunststoffgehäuse mit blauem Tragegriff
- Schutzklasse: IP20
- Maße: (B)80 x (T)165 x (H)117 mm
- Gewicht: 1,04 kg
- Lieferung inkl. AC-Netzteil mit Eurostecker und Autoladekabel

Anwendungsbeispiele:

- unabhängiges Laden von Gebäudeinfrastruktur
- ideal bei Stromausfall
- für Camping geeignet



Mobiles Ladegerät / Powerstation, 80 Watt

Mobiles Ladegerät / Powerstation, 80 Watt

inkl. Netzteil mit Eurostecker & Autoladekabel

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Mobiles Ladegerät / Powerstation	80 Watt	1x AC / 1 x DC / 4x USB-A / 1x USB-C	schwarz / blau		PPS0080	11118074
Zubehör: Solarpanel	100 Watt	DC7909	schwarz		PVP0100	11117898
	200 Watt	DC7909	schwarz		PVP0200	11117899